

BAXI Balance 250

new



РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР

Разделительный трансформатор BAXI Balance 250 устраняет проблему некачественного электропитания и заземления созданием гальванической развязки электрических цепей котла от питающей сети. Во многих случаях очень сложно выявить искажения параметров в питающей сети или четко определить «плавающие» проблемы с напряжением или заземлением. Установка разделительного трансформатора позволяет котельному оборудованию работать без сбоев в условиях некачественного заземления или его отсутствия.

250 Вт

Номинальная мощность

165x200x110 мм

компактный металлический корпус

93,5%

КПД

- Устраняет искажения и наводки в питающей сети
- Создает эффект защитного зануления (заземления)
- Высокоэффективный тороидальный трансформатор с КПД 93,5%
- Металлический корпус позволяет эффективно отводить тепло
- Адаптация котла для работы с бензиновым, дизельным или газовым генератором.

Тепло без границ

BAXI



Изделие представляет собой однофазный преобразователь напряжения, состоящий из следующих основных частей: металлический корпус, трансформатор на тороидальном сердечнике, выключатель «СЕТЬ», совмещенный с автоматом защиты, сетевой шнур с евровилкой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение	220-230 В
Частота	50-60 Гц
Номинальная мощность	250 Вт
Выходной ток (не более)	1 А
Выходное напряжение, при $U_{вх}=230В$	230 В (при номинальной нагрузке), не более 243В (на холостом ходу)
КПД	93,5%
Габаритные размеры (ВхШхГ)	165x200x110 мм
Степень защиты	IP 30 (ГОСТ 14254)
Эксплуатировать при температуре	+5 до +35 °С
Масса	4,2 кг